

# RF-Mottagare-ställdon RFJA-12B/230V, RFJA-12B/24VDC



RFJA-12B/230V



RFJA-12B/24VDC

KONTROLLERS



EAN kod

RFJA-12B/230V: 8595188137010 / RFJA-12B/24V DC: 8595188140614

Tekniska data	RFJA-12B/230V	RFJA-12B/24VDC
Matningsspänning:	230 V AC / 50 - 60 Hz	12-24 V DC
Skenbar ingång:	7 VA / $\cos \varphi = 0,1$	x
Förlusteffekt:	0,7 W	x
Makt utan belastning:	x	0,5 W
Effekt under belastning:	x	25 W
Matningsspänning tolerans:	+10 -15 %	
utgång		
Antal kontakter:	2 x växling (AgSnO2)	x
Märkström:	8 A / AC1	x
Permanent ström:	x	1 A
Kopplingseffekt:	2000 VA / AC1	x
Toppström:	10 A / <3 s	1,5 A
Brytspänning:	250 V AC1	x
Byta * utspänning:	x	12-24 V DC*
Mekanisk livslängd:	1x107	x
Elektrisk livslängd (AC1):	1x105	x
kontroll:		
RF, genom kommando från sändare:	868 MHz	
Manuell styrning:	PROG (STOP, p, STOP, q)	
Range i fritt utrymme:	upp till 100 m	
Övriga data:		
Arbets temperatur:	-15 Till + 50 °C	
Operativt läge:	något **	
montering:	gratis på bly i ledningar	
skydd:	IP 30	
Överspänningskategori:	III.	
Föreningegrad:	2	
terminaler:	CY tråd, tvärsnitt 4x0.75 mm <sup>2</sup>	
Längd av terminaler:	90 mm	
mått:	49 x 49 x 21 mm 49 x 49 x 13 mm	
vikt:	46 g 22 g	
Relaterade standarder	EN 60.669, EN 300 220, EN 301 489 RTTE direktiven Gov Reg. No.426/2000 Sb. (Direktiv 1999/EC)	

\* Identisk med matningsspänning

\*\* För mer information se sid. 33

## Funktionsbeskrivning

- När kontrollknappen trycks in för mindre än 2 sekunder, går fönsterluckor ( upp ) eller ( n edät ).
- När kontrollknappen trycks in i mer än 2 sekunder, fönsterluckor flytta ( upp ) eller ( nedåt ), tills de når den slutliga positionen.

- ! ställdonet används för att kontrollera motorer, för fönsterluckor, portar garage, etc.
- ! RFJA-12B/230V: växlar elmotorer 230V AC, vilka kontrolleras i två riktningar och har inbyggda skydd för terminalen omkopplare.
- Tidsfunktionen, reläet, "minns" tiden för stängning och öppning av persiennerna
- ! RFJA-12B/24V DC: kontrollerar särskilt jalousier och persiennar installerade i fönster, motor elektriska (12-24V DC ), med inbyggd terminal switch, där riktning rörelse styrs genom att byta polaritet
- Tidsfunktionen kommer ihåg stängnings och öppningstiden för ex. persiennar
- Kontakt och ljudlös växling

! varje ställdon kan styras med upp till 32 kanaler (1 kanal representeras av en knapp på den trådlösa strömbrytaren knapp, nyckelring eller RF Touch-W / RF Touch-B-enheten).

! LED-indikation visar enhetens status


! för programmering och manuell styrning, tryck på Prog-knappen

! för montering i en installation box (som KU-68) eller att installeras i icke ledande skydd


! Möjlighet att tilldela ställdon (receiver) till RF Styrsystem

## 2.ELEKTRISK INKOPPLING

RFJA-12B/230V



RFJA-12B/24VDC



## Apparats beskrivning


RFJA-12B/230V

Enhets status indikator - LED

Programknapp (manuell styrning)

Nolledare

Fasledare



Reläutgångar

## Exempel på användning

